

Abzweiger



Penta Tap®

**AZR 5550 / 10 F, AZR 5550 / 15 F
AZR 5550 / 20 F AZR 55250 / 10 F**



Twin Penta Tap®

- Beim Aufbau großer Verteilnetze mit mehreren Versorgungslinien reduzieren diese Komponenten den Installationsaufwand erheblich.
- Jede Stammleitung hat einen separaten Fernspeisespannungspfad, der auch mit dem jeweiligen Abzweig verbunden ist.

Modell Art. Nr.	AZR 5550 / 10 F 841113	AZR 5550 / 15 F 841114	AZR 5550 / 20 F 841115	AZR 55250 / 10 F 841151
EAN	4040326411131	4040326411148	4040326411155	4040326411513
Eingänge SAT / Terrestrik	4 / 1			
Ausgänge SAT / Terrestrik	4 / 1 + 4 / 1			4 / 1 + 4 / 1 + 4 / 1
Frequenzbereich	5 ... 862 MHz 4 x 950 ... 2200 MHz			
Abzweigdämpfung Stich 1 Terrestrik SAT	10 dB 13 ... 10 dB	16 dB 19 ... 15 dB	17 dB 24 ... 20 dB	10 dB 14 ... 10 dB
Abzweigdämpfung Stich 2 Terrestrik SAT	-	-	-	10 dB 14 ... 10 dB
Durchgangsdämpfung Terrestrik SAT	2,5 ... 2 dB 1 ... 2 dB	1 ... 2 dB 1 ... 2 dB	1 ... 1,5 dB 1 ... 2 dB	4 ... 5 dB 1,5 ... 3 dB
Entkopplung	Stamm / Stamm	typ. 26 dB		
	Stamm / Abzweigung	typ. 26 dB		
	Abzweigung / Abzweigung	typ. 26 dB		
DC Durchlass max.	30V / 1 A			
Umgebungstemperatur	-20 ... +50 °C			
Abmessungen in mm	145 x 130 x 39			